

[Купить Оперативный журнал по ЭУ](#)

**ОПЕРАТИВНЫЙ
ЖУРНАЛ
по электроустановкам**

Четыре вида

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА

ПО ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись ответственного за электрохозяйство объекта или его заместителя.

2. Журнал должен постоянно находиться на рабочем месте оперативного (оперативно-ремонтного) персонала. Заполненные журналы хранятся в течении 3-х лет со дня последней записи.

3. В первой графе «Дата и время» ставится дата и время (число, месяц, год, часы и минуты) начала смены, а по окончании ее — конца смены. Далее (в течении смены) ставится время (часы, минуты) каждого записываемого события (сообщения, распоряжения, указания, выполнения оперативного переключения и т. д.).

4. Во второй графе «Содержание сообщений ...» записывается должность и фамилия лица с кем ведутся оперативные переговоры, содержание сообщений, распоряжений, указаний, полученных или отданных оперативным персоналом (начальником смены, дежурным диспетчером, дежурным электромонтером) или оперативно-ремонтным персоналом.

5. В третьей графе «Визы, замечания» не реже двух раз в месяц делаются отметки о правильности ведения журнала ответственным за электрохозяйство (его заместителем).

6. При записях в оперативном журнале рекомендуется соблюдать следующие правила:

- записи ведутся в хронологическом порядке только чернилами или пастой синего, фиолетового или черного цвета и должны быть четкими, ясными, без помарок и подчисток. В случае ошибки неправильная запись берется в скобки и зачеркивается нежирной чертой (так, чтобы ее можно было прочитать), а рядом делается правильная запись. При обнаружении пропущенной записи она выполняется на свободном месте и ставится время, когда произошло фиксируемое событие. Перед записью следует отметить «Пропущенная запись»;
- запрещается делать записи на полях и между строк. Пропущенные незаполненные строки прочеркиваются «зигзагом»;
- в записи о наложении переносных защитных заземлений (ЗН), включении заземляющих ножей (ЗН) красной линией подчеркиваются слова «уст. ЗН № ...» и «вкл. ЗН, ЗЛР или ЗШР»;
- в записи о снятии ЗН или отключении ЗН синей линией подчеркиваются слова «снято ЗН № ...» и «отключены ЗН» и одновременно зачеркивается синей линией красная черта и предыдущая запись о наложении заземления или включения ЗН.

7. При сдаче смены (во второй графе) указывается состояние схемы электроснабжения и электрооборудования объекта, сведения о наличии документации, инструмента и защитных средств, а также суммарное количество заземлений, установленных в электроустановках, сданных ключей от помещений электроустановок, и ставится подпись сдавшего смену. Принявший смену расписывается под подписью сдавшего смену с указанием времени.

(объект)

ОПЕРАТИВНЫЙ

ЖУРНАЛ

по электроустановкам

Центр

Начат «__» 20__ г.

Окончен «__» 20__ г.

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«____»_____ 20____г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Россстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)